Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - METAL BASE

Peça de reposição original

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Auxiliary lamp	64136	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Auxiliary lamp	7225	25 / 5 W	12 V	21/4 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Auxiliary lamp	7528	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Auxiliary lamp	7506	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Auxiliary lamp	5008	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	Auxiliary lamp	7507	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Auxiliary lamp	5007	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	Auxiliary lamp	5009NA	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Auxiliary lamp	3893	4 W	12 V	4 W
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Auxiliary lamp	3860	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Auxiliary lamp	3796	2 W	12 V	2 W

			Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Soquete (base)**	**Comprimento**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5 %	13,5 V	600 lm	BAY9s	38.9 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm	BAZ15d	49.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.6 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	±10 %	13,5 V	75 lm	BAU15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10 %	13,5 V	35 lm	BA9s	27.4 mm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±15 %	13,5 V	50 lm	BA9s	27.4 mm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±8 %	13,5 V	12,5 lm	BA9s	23.9 mm

			Espectativa de Vida		Atributos
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	9 mm	9 mm	240 hr	480 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25.0 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr [2)]	290 / 4000 hr [2)]	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	26.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr [2)]	290 / 4000 hr [2)]	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21W	26.5 mm	26.5 mm	250 hr	500 hr	AUX

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

			Espectativa de Vida		Atributos
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
ORIGINAL - METAL BASE R10W	19.0 mm	19.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0 mm	16.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	16.0 mm	16.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE T4W	8.8 mm	8.8 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3860	9 mm	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3796	9 mm	9 mm	300 hr	750 hr	AUX

	Normas e Certificações	**Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	H21W	4050300883335 | 4008321379382 | 4062172262316 | 4008321095190 | 4008321379320	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	P21/4W	4008321593009 | 4062172121378 | 4052899402119 | 4008321671875 | 4050300925547 | 4062172121033 | 4008321163974 | 4050300891514 | 4062172396226 | 4062172091749 | 4062172396202	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	P21/5W	4052899402195 | 4052899593497 | 4052899402171 | 4008321671837 | 4062172396448 | 4062172415774 | 4062172396424 | 4008321536037 | 4062172121279 | 4008321912565 | 4062172121293 | 4050300838069 | 4050300925523 | 4062172141376 | 4062172121255	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE P21W	P21W	4062172285353 | 4008321671899 | 4050300838120 | 4052899593473 | 4052899402034 | 4062172415798 | 4062172048668 | 4062172285339 | 4062172396325 | 4052899402058 | 4062172396301 | 4062172016803 | 4062172188241 | 4052899040892 | 4050300925448 | 4062172188289 | 4008321618313 | 4008321618467 | 4052899581562 | 4008321417428 | 4050300609171	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE R10W	R10W	4052899407992 | 4052899407176 | 4050300925608 | 4062172396066 | 4008321163707 | 4062172396042 | 4008321186751 | 4050300838212 | 4062172415873 | 4008321355263	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	PY21W	4008321652911 | 4062172396363 | 4062172051231 | 4062172049962 | 4062172396349 | 4052899531178 | 4008321536013 | 4008321417541 | 4062172188463 | 4008321618603 | 4050300891477 | 4062172072304 | 4062172188425 | 4062172188449 | 4062172200967 | 4050300925462 | 4052899137455	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE R5W	R5W	4050300838427 | 4008321186737 | 4050300879413 | 4062172415842 | 4008321355232 | 4062172396028 | 4052899407015 | 4050300925585 | 4062172396004	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1]	RY10W	4062172252553 | 4062172062541 | 4062172159692	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE T4W	T4W	4050300992631 | 4052899407381 | 4050300838489 | 4062172395984 | 4050300647609 | 4062172395960	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3860	-	4008321095756	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3796	-	4050300891309 | 4050300887470	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

[1] Lâmpada âmbar de indicadores claros

[2] Filamento 1

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados