Lok-it! Halogen

Áreas de aplicação

- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco
- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Filme
- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento

Características do produto

- Fonte de luz halógena de alta qualidade otimizada para aplicações de holofotes.
- Substituição rápida da lâmpada com design de base e soquete que gira e trava com um toque.
- Cor consistente ao longo da vida das lâmpadas.
- Dimerizável com mudança âmbar tradicional

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados



Lok-it! 1200W

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto			
Descrição do produto	**NAED5**	**Description**	**Lamp Type**	**Resumo do produto**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	54871	Lok-it 1200W/80V/32/P50 12/CS 1/SKU	SE	Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50

	Dados Elétricos		Dados fotométricos	
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão nominal**	**Fluxo luminoso**	**Temperatura de cor**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	1200 W	80 V	37500 lm	3200 K

	Physical Attributes & Dimensions			
Descrição do produto	**Soquete (base)**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Diameter (in)**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	-	23.0 mm	23.0 mm	0.906 in

			Temperaturas e condições de funcionamento	
Descrição do produto	**Comprimento**	**Peso do produto**	**Posição de funcionamento**	**Dimerizável**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	140.0 mm	155.00 g	Qualquer	Yes

	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Average Rated Life**	**Identificador Principal do Artigo**	**Energy efficiency class**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	250 hr	4008321382795	G	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	**Substância da Lista de Candidatos 1**
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas devem ser operadas apenas em luminárias adequadas, projetadas com mecanismos apropriados (painel de cobertura etc.) para garantir que, em caso de quebra da lâmpada, nenhuma parte/destroço possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Devido ao calor produzido, apenas conexões de lâmpada (soquetes) resistentes ao calor podem ser usadas. Não opere perto de pessoas ou de quaisquer materiais que sejam inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetados pelo ressecamento. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados