

# ORIGINAL - PSX PS19W

## Peças de reposição OSRAM



### Peças de reposição OSRAM

Descubra nossas lâmpadas PSX originais. As peças de reposição são tipos de lâmpadas de sinal para diferentes aplicações. Eles fornecem um fluxo luminoso alto e constante.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5201
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	20 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	1900 W
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	1850 mm
Peso do produto	960 g
Comprimento	467 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PG20-1
----------------	--------

#### Atributos

## Ficha técnica do produto

Tecnologia	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Normas e Certificações

Categoria ECE	PS19W
---------------	-------

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5201
----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600546
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899600546	ORIGINAL - PSX PS19W		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4062172017398	ORIGINAL - PSX PS19W		170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	132.00 g
4052899600553	ORIGINAL - PSX PS19W		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1472.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM